

Quick Handleiding

1. Display

	Power Led --- Knippert = Fout!!! Volg "Gebruikersmenu – Bekijken – ..."
	Brandt rood --- Systeem ingeschakeld
	Status systeem Aan ----- Alle zones in rust-----OK Knippert --- Vertraagde zone actief-----OK Uit ----- Zone Actief-----Niet OK
	Brandt oranje --- Zone Overbrugd
	Brandt Rood --- Brandmelder Actief Volg "Gebruikersmenu – Activiteiten – ..."
	Brand Rood --- Sabotage



2. In & Uitschakelen

OF

Code + A:.....
B:.....
C:.....
D:.....

Code + **Deels inschakelen**
Code + **Volledig inschakelen**

Code + **= Uitschakelen**

<<< Algemeen Escape/terug, ook bij foutieve code Mogelijk meerdere keren >>>

2.1 In & Uitschakelen met Partities

<<< Optie >>>

Volledig Inschakelen: **Code +** ***Keuze Partitie +**





Deels Inschakelen: **Code +** ***Keuze Partitie +**

Uitschakelen: **Code +** ***Keuze Partitie +**







*Keuze Partitie 0: Alles 3:..... 6:.....
 1:..... 4:..... 7:.....
 2: 5:..... 8:.....

Toegang Tot gebruikers menu :  + Mastercode + 

✓ **Activiteiten (Brand detector reset)**

 <Overbrug> +  <Geavanceerd> +  <Aux Sturing> +  <Voltooid>






○ **Volg Mij (Telefoon nummers **Gsm**/**Voice** module)**






 <Definieer> +  <Kies Volg Mij> Volg mij 01  +  <Wijzig Gsm nr.> 
 Volg mij 16 

✓ **Bekijken (Systeem Fouten)**

 <Fouten> +  << Fout Gebeurtenis komt op Lcd>>



✓ **Codes/Tags (Toevoegen, Wijzigen, Verwijderen van Systeem Codes)**

 <Definieer> +  <Kies Gerbruiker> - Grand Master  + 
 - Gebruiker 01
 - Gebruiker 59 





<Wijzig Code>   <Geef Code In>  <Aanvaard>
 <Wijzig Benaming>  <Geef Benaming in>  <Aanvaard>

<Code wissen> (Geef code "0" in)	<Wijzig benaming> Via sms toetsenbord
----------------------------------	---------------------------------------

✓ **Klok (Systeem Klok)**

 <Tijd en Datum> 

✓ **Logboek (Systeem Geheugen)**

 <Gebeurtenis 01 >  (Meest recente gebeurtenis komt eerst)
 <Gebeurtenis 250>   (Voor meer info)

✓ **Onderhoud (Niet Van Toepassing)**

✓ **Macro's (Niet Van Toepassing)**

<<<<< Algemeen Escape/terug  Mogelijk meerdere keren >>>>>

4. Soft Touch Klavieren



 ← wordt →  

 ← wordt →   OK